



## 75343-39

### Łącznik z czujnikiem ruchu, biały

|                                  |                            |                            |  |                              |               |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Seria                            | Simon 82                   | Klasa ETIM                 | EC000133 Czujnik ruchu kompletny   | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1             |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik z czujnikiem ruchu | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne  | EAN opakowanie jednostkowe   | 8421053086889 |
| Kolor                            | biały                      | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne  | Waga jedn.                   | 0,101 kg      |
| Typ produktu                     | moduł                      | Wykończenie powierzchni    | matowe   | EAN13 opak.                  | 8421053086889 |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                      | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy  |                              |               |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe            | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty   |                              |               |
| Stopień ochrony IP               | IP20                       | Wysokość produktu          | 73 mm  |                              |               |
| Zakres częstotliwości            | 50-50 Hz                   | Szerokość produktu         | 73 mm  |                              |               |
| Rodzaj napięcia                  | AC                         | Głębokość produktu         | 50,5 mm  |                              |               |
| Zasięg czujnika                  | Max 9 m, 180° poziomo      | Głębokość wbudowania       | 31,5 mm  |                              |               |
| Czuł. światła zewn.              | 0-1000 (lx) luks           | Model                      | Czujnik ruchu  |                              |               |
| Czas wył. po zaniku ruchu        | 4-600 sek.                 | Do źródeł światła          | LED - TAK,<br>światłówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK,<br>światłówka liniowa - TAK,<br>żarówki 230V - TAK,<br>żarówki halogenowe 230V -TAK,<br>żarówki halogenowe 12V-<br>transformator elektroniczny - TAK,<br>żarówki halogenowe 12V-<br>transformator rdzeniowy toroidalny - TAK,<br>transformator rdzeniowy kolumnowy - TAK,<br>urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK |                              |               |