



TEZ1L.01/114

Sterownik lokalny roletowy, 6A, jasnoszary mat

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon 55 | Klasa ETIM | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | sterownik lokalny roletowy | Nadruk/Piktogram | symbol „żaluzje” | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | jasnoszary mat | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787892210 |
| RAL (zbliżony) | RAL 7047 | Wykończenie powierzchni | matowe | Typ opak. jedn. | pudełko zamykane |
| Typ produktu | moduł | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Wys. opak. jedn. | 5,5 cm |
| Prąd znamionowy | 6 A | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Szer. opak. jedn. | 10 cm |
| Napięcie znamionowe | 230 V | Wysokość produktu | 75 mm | Długość opakowania jednostkowego | 10 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączca | Szerokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,106 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Głębokość produktu | 39 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Uwagi | Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania | Głębokość wbudowania | 31 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Podświetlenie | LED, regulowane, zmienne | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | Długość opakowania zbiorczego | 29 cm |
| | | Układ połączeń | Inne | | |
| | | Sterowanie mechaniczne | tak | | |
| Zastosowanie | Sterownik lokalny służy do sterowania silnikiem pojedynczej rolety. Jest on podstawowym elementem potrzebnym do stworzenia systemu centralnego sterowania roletami w domu (który współtworzy ze sterownikami grupowymi i centralnymi). Elektronika zastosowana w sterowniku lokalnym pozwala na wykonanie "automatycznej kalibracji" rolety - nie trzeba trzymać przycisku cały czas, aż do całkowitego opuszczenia lub podniesienia rolety, pozycji ulubionej rolety - roleta podniesie/opuści się do zaprogramowanej pozycji, np. kiedy chcemy tylko częściowo zasłonić okno. | | | | |
| montaż | podtynkowy | | | | |