



BMCR10T.01/43

Łącznik z czujnikiem ruchu

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|------------------|
| Seria | Simon Basic | Klasa ETIM | EC000133 Czujnik ruchu kompletny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik z czujnikiem ruchu | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | Jednostka miary | szt. |
| Typ produktu | moduł | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787837334 |
| Napięcie znamionowe | 230 V | Wykończenie powierzchni | matowe | Typ opak. jedn. | pudełko zamykane |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Wys. opak. jedn. | 8,5 cm |
| Stopień ochrony IP | IP20 | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Szer. opak. jedn. | 8,5 cm |
| Zakres częstotliwości | 50-50 Hz | Wysokość produktu | 75 mm | Długość opakowania jednostkowego | 5,5 cm |
| Rodzaj napięcia | AC | Szerokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,1244 kg |
| Zasięg czujnika | Max 7 m, 110° poziomo | Głębokość produktu | 51 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Czuł. światła zewn. | 2-500 (lx) luks | Głębokość wbudowania | 28 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| | | Model | Czujnik ruchu | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Do źródeł światła | LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V - transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |