



EZ1W.DIN

Контролер для ролетів, жалюзі, маркіз і штор, керований через смартфон [Wi-Fi] - Shutterbox DIN, 2 x 5A, (на шину DIN)

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Серія | Simon GO | ETIM Клас | EC004645 Інтелектуальний датчик | Одиниця виміру | шт. |
| Продукт/Тип | контролер для ролетів, жалюзі, маркіз і штор, керований через смартфон [Wi-Fi], Shutterbox DIN | Висота продукту | 65 mm | EAN одиночне упакування | 5902787896850 |
| Тип продукту | на шину DIN | Ширина продукту | 68 mm | Тип один. упак. | картон |
| Ступінь захисту IP | IP20 | Глибина продукту | 18 mm | Вис. один. упак. | 10 cm |
| Споживання електроенергії | < 1 W | Кількість виходів | 2 | Шир. один. упак. | 7 cm |
| Стандарт комунікації | сумісний з WiFi, µWiFi | монтаж | на шину DIN | Довжина одиночного упакування | 2.5 cm |
| Тип передачі | Двосторонній, Зашифрований | Максимальна інтенсивність (канал) | 5 A | Вага продукту в одиничній упаківці | 0.41 kg |
| Частота передачі | 2.4-2.4 GHz | | | | |
| сумісний із | Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, комп'ютери та мобільні пристрої HTML5 | | | | |
| Керування через додаток | SimonGO | | | | |
| Максимальне навантаження | 2 x 5A | | | | |
| Режим роботи | Підключення до Wi-Fi через стандартний роутер, Прямий лінк, Підключення з будь-якої точки світу (потрібен доступ до Інтернету) | | | | |
| Тип виведення | потенціал (закритий до L), двотактний, реле | | | | |
| Напруга живлення | 230 V | | | | |
| Кількість записів | 2 | | | | |
| Підтримувані кнопки | бістабільні (традиційні, хрестоподібні) - без підсвічування, моностабільний (дзвін) | | | | |
| Тип введення | конфігурується, логічний, оптоізольований | | | | |