



## 75343-39

### Łącznik z czujnikiem ruchu, biały

Seria	Simon 82	Klasa ETIM	EC000133 Czujnik ruchu kompletny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik z czujnikiem ruchu	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne	EAN opakowanie jednostkowe	8421053086889
Kolor	biały	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Wys. opak. jedn.	5,7 cm
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Szer. opak. jedn.	7,6 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Długość opakowania jednostkowego	7,6 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,101 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	73 mm		
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Szerokość produktu	73 mm		
Rodzaj napięcia	AC	Głębokość produktu	50,5 mm		
Zasięg czujnika	Max 9 m, 180° poziomo	Głębokość wbudowania	31,5 mm		
Czuł. światła zewn.	0-1000 (lx) luks	Model	Czujnik ruchu		
Czas wył. po zaniku ruchu	4-600 sek.	Do źródeł światła	LED - TAK, światłówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, światłówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, transformator rdzeniowy kolumnowy - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK		