



TEZ1W.01/111

Sterownik do rolety, żaluzji, markiz, firan, sterowany smartfonem [Wi-Fi] - SHUTTER, 2 x 6A, 230V, (moduł), biały mat

Seria	Simon 55 GO	Klasa ETIM	EC000615 Sterownik żaluzjowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik do rolety, żaluzji, markiz, firan, sterowany smartfonem [Wi-Fi], SHUTTER	Nadruk/Piktogram	symbol „żaluzje”	Jednostka miary	szt.
Kolor	biały mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787891244
Typ produktu	moduł	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	10 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	10 cm
Podświetlenie	tak	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,114 kg
Zużycie energii	< 1 W	Głębokość produktu	39 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Standard komunikacji	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi	Głębokość wbudowania	31 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana	Metoda eksploatacji/Sposób działania	przycisk	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Częstotliwość transmisji	2,401-2,483 GHz	Ilość klawiszy / dźwigni	1	Długość opakowania zbiorczego	29 cm
kompatybilny z	Android, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5	Sterowanie mechaniczne	tak		
Sterowanie z aplikacji	SimonGO	montaż	podtynkowy		
Maksymalne obciążenie	2 x 6A				
Maksymalna moc częstotliwości radiowej	19,98 dBm EIRP				
Tryb pracy	połączenie Wi-Fi przez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu)				