



## 10001344-039

WYCOFANY Z OFERTY - Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, czujnik ruchu z czarną soczewką (mechanizm 1/2, bez ramki montażowej), 8m. 105 st., 15sek - 10 min. LED-50W, Simon 100, IP20

STATUS PRODUKTU	WYCOFANY Z OFERTY - Dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych	Klasa ETIM	EC000138 Czujnik ruchu (sam czujnik)	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Seria	Simon 100	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	8421053090725
Nazwa produktu/Rodzaj	czujnik ruchu z czarną soczewką (mechanizm 1/2, bez ramki montażowej), 8m. 105 st., 15sek - 10 min. LED-50W	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	5,5 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób mocowania	zatrzask	Szer. opak. jedn.	4 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Moc obciążenia	50-240 W	Długość opakowania jednostkowego	6,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20			Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,014 kg
Uwagi	Użyj miękkiej szmatki lekko zwilżonej wodą z mydłem. Nie używaj ściernych szmatek ani środków czyszczących zawierających chlor.				
Dedykowany do:	Ramek Simon 100				
Zasięg czujnika	8m				
Czas wył. po zaniku ruchu	15-600 sek.				