



BMCR11T.01/11

WYCOFANY Z OFERTY, łącznik z czujnikiem ruchu, (moduł), Simon Basic, IP20, biały

STATUS PRODUKTU	WYCOFANY Z OFERTY	Klasa ETIM	EC000133 Czujnik ruchu kompletny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Seria	Simon Basic	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik z czujnikiem ruchu	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	EAN opakowanie jednostkowe	5902787555528
Kolor	biały	Wykończenie powierzchni	błyszczące	Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
RAL (zbliżony)	RAL 9003	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	8,5 cm
Typ produktu	moduł	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	8,5 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	5,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,1244 kg
Stopień ochrony IP	IP20	Głębokość produktu	51 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Głębokość wbudowania	28 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Rodzaj napięcia	AC	Model	Czujnik ruchu	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
Zasięg czujnika	Max 7 m, 110° poziomo	Do źródeł światła	LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V - transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
Czuł. światła zewn.	2-500 (lx) luks				
Czas wył. po zaniku ruchu	5-1260 sek.				