



DESW1W.01/41

120 W, (prístroj s krytom), krémová

Séria	Simon 54 GO	Trieda ETIM	EC000025 Š Stmievač	Počet v zbernom balení	10
Farba	krémová	Potlač/Piktogram	symbol "+" a "-"	Jednotka miery	ks
Druh výrobku	prístroj s krytom	Typ materiálu	plastická hmota, PC, bezhalogénové	EAN jednotkové balenie	5902787889418
Typ zapojenia / typsvorky	skrutkové svorky	Povrchová ochrana	pôvodná	Typ jednotk. bal.	blister
Stupeň ochrany IP	IP20	Povrchová úprava	matný	Výška jedn. bal.	15 cm
Poznámky	Produkt je určený pre inštalácie s neutrálnym vodičom	Spôsob montáže [ETIM]	Montáž pod omietku	Šír. hromad. bal.	10 cm
Podsvietenie.	áno	Spôsob upevnenia	pätky / skrutky	Dĺžka jednotkového balenia	6 cm
Spotreba energie	< 1 W	Výška výrobku	75 mm	Hmotnosť výrobku v jednotkovom balení	0.11 kg
Štandardná komunikácia	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatibilný s WiFi, µWiFi	Šírka výrobku	75 mm	Typ hromadného balenia	uzatvárateľná škatuľa
Typ prenosu	obojsmerný, zašifrované	Hĺbka výrobku	42 mm	Výška hromadného balenia	10 cm
Prenosová frekvencia	2.401-2.483 GHz	Hĺbka vstavenie	31 mm	Šírka hromadného balenia	19 cm
kompatibilný s	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, Počítače a mobilné zariadenia HTML5	Metóda využitia/spôsob činností	tlačidlo kolískové	Dĺžka hromadného balenia	32 cm
Ovládanie z aplikácie	SimonGO	Počet tlačidiel / páčky	1		
Maximálne zaťaženie	120 W	Mechanické ovládanie	áno		
Maximálny vysokofrekvenčný výkon	19.98 dBm EIRP	Pre zdroje svetla	kompaktná žiarivka (energeticky úsporná) - NIE, lineárne žiarivky - NIE, halogénové žiarovky 12V-elektrický transformátor - NIE, halogénové žiarovky 12V - toroidný spinálny transformátor - NIE, zariadenia s elektrickým motorem (ventilátory) - NIE, transformátor s jadrom troidný - NIE, vo svietidlách: LED pásy 12 / 24V DC		
Počet modulov	1	montáž	pod omietku		
Pracovný režim	pripojenie Wi-Fi prostredníctvom štandardného smerovača, priame pripojenie, pripojenie odkiaľkoľvek na svete (vyžaduje sa prístup na internet)	Pre použitie so senzorom prítomnosti	nie		
Napájacie napätie	12-24 V	Pre použitie stlačidlom	nie		
		Pamäť úrovne jasu	áno		
		Pre použitie s rádiovým tlačidlom	nie		
		Pre použitie s tlačidlom pre infračervený	nie		
		Druh zaťaženia	Iné		
		Pre použitie so senzorom pohybu	nie		
		Sila zaťaženia	0.1-120 W		