



BMCR11P.01/43

Spínač so senzorom pohybu

Séria	Simon Basic	Trieda ETIM	EC000133 Kompletný senzor pohybu	Počet v zbernom balení	10
Názov výrobku/typ	spínač so senzorom pohybu	Typ materiálu	plastická hmota, PC, bezhalogénové	Jednotka miery	ks
Druh výrobku	prístroj s krytom	Povrchová ochrana	lakovanie	EAN jednotkové balenie	5902787844080
Menovité napätie	230 V	Povrchová úprava	matný	Typ jednotk. bal.	uzatvárateľná škatuľa
Typ zapojenia / typ svorky	skrutkové svorky	Spôsob montáže [ETIM]	Montáž pod omietku	Výška jedn. bal.	8.5 cm
Stupeň ochrany IP	IP20	Spôsob upevnenia	pätky / skrutki	Šír. hromad. bal.	8.5 cm
Poznámky	Požadovaná inštalácia 3-vodičová	Výška výrobku	75 mm	Dĺžka jednotkového balenia	5.5 cm
Frekvenčný rozsah	50-50 Hz	Šírka výrobku	75 mm	Hmotnosť výrobku v jednotkovom balení	0.1234 kg
Typ napätia	AC	Hĺbka výrobku	51 mm	Typ hromadného balenia	uzatvárateľná škatuľa
Dosah senzora	Max 7 m, 110 ° vodorovne	Hĺbka vstavanie	28 mm	Výška hromadného balenia	10 cm
Intenzita vonk. svetla	2-500 (lx) luks	Model	senzor pohybu	Šírka hromadného balenia	19 cm
Čas vypn. po zmiznutí pohybu	5-1260 sek.	Pre zdroje svetla	LED - ÁNO, kompaktná žiarivka (energeticky úsporná) - ÁNO, lineárna žiarivka - ÁNO, žiarovky 230V - ÁNO, halogénové žiarovky 230V - ÁNO, halogénové žiarovky 12V - elektronický transformátor - ÁNO, halogénové žiarovky 12V - toroidný transformátor - ÁNO, transformátor s jadrom troidný - ÁNO, zariadenie s elektrickým motorom (ventilátory) - ÁNO	Dĺžka hromadného balenia	23 cm