



## NESW1W.01/38

- DIMMER RGBW, (prístroj s krytom), Simon 24, 120 W, IP20, 5A, grafit matný

Séria	Simon 24	Trieda ETIM	EC000025 Š Stmievateľ	Počet v zbernom balení	10
Názov výrobku/typ	DIMMER RGBW	Potlač/Piktogram	symbol "+" a "-"	Jednotka miery	ks
Farba	grafit matný	Typ materiálu	plastická hmota, PC, bezhalogénové	EAN jednotkové balenie	5902787911126
RAL	RAL 7012	Povrchová ochrana	lakovanie	Typ jednotk. bal.	kartónová krabica
Druh výrobku	prístroj s krytom	Povrchová úprava	matný	Výška jedn. bal.	10 cm
Menovitý prúd	5 A	Spôsob montáže [ETIM]	Montáž pod omietku	Šír. hromad. bal.	10 cm
Typ zapojenia / typsvorky	skrutkové svorky	Spôsob upevnenia	pätky / skrutky	Dĺžka jednotkového balenia	6 cm
Stupeň ochrany IP	IP20	Výška výrobku	76.3 mm	Hmotnosť výrobku v jednotkovom balení	0.589 kg
Poznámky	Produkt je určený pre inštalácie s neutrálnym vodičom	Šírka výrobku	76.3 mm	Typ hromadného balenia	uzatvárateľná škatuľa
Spotreba energie	< 1 W	Hĺbka vstavanie	32 mm	Výška hromadného balenia	19 cm
Štandardná komunikácia	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatibilný s WiFi, µWiFi	Metóda využitia/spôsob činnosti	tlačidlo	Šírka hromadného balenia	32 cm
Typ prenosu	obojsmerný, zašifrované	Počet tlačidiel / páčky	1	Dĺžka hromadného balenia	10 cm
Prenosová frekvencia	2401-2483 MHz	Mechanické ovládanie	áno		
kompatibilný s	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, Počítače a mobilné zariadenia HTML5	Pre zdroje svetla	kompaktná žiarivka (energeticky úsporná) - NIE, lineárne žiarivky - NIE, halogénové žiarovky 12V-elektrický transformátor - NIE, halogénové žiarovky 12V - toroidný spinálny transformátor - NIE, zariadenia s elektrickým motorem (ventilátory) - NIE, transformátor s jadrom troidný - NIE, vo svietidlách: LED pásy 12 / 24V DC		
Ovládanie z aplikácie	SimonGO	montáž	pod omietku		
Maximálne zaťaženie	120 W	Dĺžka výrobku	4.4 cm		
Maximálny vysokofrekvenčný výkon	19.98 dBm EIRP	Pre použitie so senzorom prítomnosti	nie		
Počet modulov	1	Pre použitie stlačením	nie		
Pracovný režim	pripojenie Wi-Fi prostredníctvom štandardného smerovača, priame pripojenie, pripojenie odkiaľkoľvek na svete (vyžaduje sa prístup na internet)	Pamäť úrovne jasu	áno		
Napájacie napätie	12-24 V	Pre použitie s rádiovým tlačidlom	nie		
		Pre použitie s tlačidlom pre infračervený	nie		
		Druh zaťaženia	Iné		
		Pre použitie so senzorom pohybu	nie		
		Sila zaťaženia	0.1-120 W		