



## TEZ1L.01/149

Контролер ролети локальний, 6А, Чорний матовий

Серія	Simon 55	ETIM Клас	жалюзійний вимикач/кнопка	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	контролер ролети локальний	Друк/пиктограма	символ «жалюзі»	Одиниця виміру	шт.
Колір	Чорний матовий	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	EAN одиночне упакування	5902787892258
RAL (подібний)	RAL 9004	Тип поверхні	матове	Тип один. упак.	замикана коробочка
Тип продукту	модуль	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Вис. один. упак.	5.5 cm
Номинальний струм	6 A	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Шир. один. упак.	10 cm
Номинальна напруга	230 V	Висота продукту	75 mm	Довжина одиночного упакування	10 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	швидкий монтаж	Ширина продукту	75 mm	Вага продукту в одиничній упакуванні	0.106 kg
Ступінь захисту IP	IP20	Глибина продукту	39 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
Коментарі	Встановлення кнопок для ролет потребує додаткової проводки	Установочна глибина	31 mm	Високість групової тари	10 cm
Підсвічування,	Світлодіод, Регульована, Змінна	Спосіб використання / Як пцює	хитна клавіша	Широкість групової тари	19 cm
		Кількість клавіш / важелів	1	Довжина групової тари	29 cm
		Схема з'єднання	інший		
		Механічне управління	так		
		Використання	Локальний контролер використовується для керування двигуном однієї ролети. Це базовий елемент, необхідний для створення централізованої системи керування ролетами в будинку (яку він розділяє з груповим і центральним контролерами). Електроніка, що використовується в локальному контролері, дозволяє виконувати "автоматичне калібрування" ролети - вам не потрібно весь час утримувати кнопку, поки ролета повністю не опуститься або не підніметься, положення вашої улюбленої ролети - ролета підніметься/опуститься до попередньо запрограмованого положення, наприклад, коли ви хочете лише частково прикрити вікно.		
		монтаж	для прихованої проводки		