



## DEZ1W.01/41

Контролер для ролетів, жалюзі, маркіз і штор, керований через смартфон [Wi-Fi] - SHUTTER, 2 x 6A, 230V, (модуль), кремовий

Серія	Simon 54 GO	ETIM Клас	EC000615 Контролер жалюзійний	Кількість в коробці	10
Продукт/Тип	контролер для ролетів, жалюзі, маркіз і штор, керований через смартфон [Wi-Fi], SHUTTER	Друк/піктограма	символ «жалюзі»	Одиниця виміру	шт.
Колір	кремовий	Тип матеріалу	Пластик, PC, безгалогеновий	EAN одиночне упакування	5902787868451
Тип продукту	модуль	Захист поверхні	натуральне	Тип один. упак.	блістерна упаковка
Номінальна напруга	230 V	Тип поверхні	блискуче	Вис. один. упак.	15 cm
Тип з'єднання / Тип зажиму	гвинтовий монтаж	Спосіб монтажу [ETIM]	Прихований монтаж	Шир. один. упак.	10 cm
Ступінь захисту IP	IP20	спосіб кріплення	лапки / шурупи	Довжина одиночного упакування	6 cm
Коментарі	Продукт призначений для інсталяції з проводкою, адаптованою для керування ролетами – деталі в інструкції користувача	Висота продукту	75 mm	Вага продукту в одиничній упакуванні	0.12 kg
Підсвічування,	так	Ширина продукту	75 mm	Тип групової тари:	замикана коробочка
Споживання електроенергії	< 1 W	Спосіб використання / Як пцює	кнопка	Високість групової тари	10 cm
Стандарт комунікації	IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), сумісний з WiFi, μWiFi	Кількість клавіш / важелів	1	Широкість групової тари	19 cm
Тип передачі	Двосторонній, Зашифрований	Кількість виходів	1	Довжина групової тари	32 cm
Частота передачі	2.401-2.483 GHz	Механічне управління	так		
сумісний із	Android, Apple iPhone, iPad Mini, комп'ютери та мобільні пристрої HTML5	монтаж	для прихованої проводки		
Керування через додаток	SimonGO				
Максимальне навантаження	2 x 6A				
Максимальна потужність радіочастоти	19.98 dBm EIRP				
Режим роботи	Підключення до Wi-Fi через стандартний роутер, Прямий лінк, Підключення з будь-якої точки світу (потрібен доступ до Інтернету)				